Jung Home puck pille 2-kanal 230V

Produkt nr: **BTPB2U**

- To 230 V-binærinnganger for brytere, trykknapper eller sensorer.
- Sender betjeningskommandoer og aktiverer scener i JUNG HOME.
- Forsynes med 230 V AC; ingen reléutgang.
- Tilbehør: JUNG monteringsboks for miniaktuatorer og Puck.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Monteres i egnet veggboks. To binærinnganger brukes til betjening, scener eller statussignaler. Følg lastgrenser og monteringsanvisning for aktuell utførelse.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTPB2U
EAN/GTIN	4011377360068
Innbyggingsdybde	18 mm (20 mm ved tilkoblingsklemmene)
Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning	AC 230 V ~
Effekt i standby	maks. 0.2 W
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Lagringstemperatur	−5 … +45 °C
Transporttemperatur	−20 … +70 °C
Relativ luftfuktighet	20 … 70 % (uten kondens)
Ledningslengde	

Binærinngang	maks. 50 m
Mål (B × H × D)	46 x 46 x 20 mm
Radiofrekvens	2402.0 ... 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m