
Jung Home A500 bakstykke/sender 1-kanal

Produkt nr: **BTA1001**

- Trådløs betjening uten fremføring av 230 V.
- Batteri, monteringsplate, limfolie og festeskrue følger med.
- Vippe med lysleder og ramme bestilles separat.
- Passende vipper: A-serien F10-vipper med lysleder, 1-kanal – velg farge.
- Ramme bestilles separat: Rammer til A-serien.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Betjener lys, solskjerming og scener. Festes på veggboks, med skruer eller med limfolie på en glatt overflate. Velg kompatibel F10-vippe med lysleder i riktig designserie.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTA1001
EAN/GTIN	4011377201392
Nominell spenning	DC 3 V
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Lagring/transport	−25 … +70 °C
Batteritype	1 x lithium CR 2450 Duracell (anbefalt) or CR 2450N
Radiofrekvens	2402.0 … 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW, klasse 1.5
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m