

Jung Home ES 1-kanal front m/piler stål

Produkt nr: **BTES17101P**

- 1 vippe for lys, solskjerming eller scener.
- Programmering og betjening med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh.
- Velg én kompatibel LB-innsats etter ønsket funksjon og tilkoblet last. Innsatsen bestilles separat.
- Av/på: 1701SE – relé, 1 kanal, 1701PSE – potensialfritt relé, 1702SE – relé, 2 kanaler, 1704ESE – elektronisk kobling.
- LED-dimming: 1710DE – standard, 1711DE – universal, 1712DE – 2 kanaler.
- DALI / Tunable White: 1713DSTE – DALI-styringsenhet.
- Persiennner og solskjerming: 1730JE – standard, 1731JE – universal.
- Satellitt / spenningsforsyning: 1723NE – 3 ledere.
- Ramme bestilles separat: Rammer til LS-serien.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Funksjonen bestemmes av innsatsen: kobling, dimming eller solskjerming. Trykknappen kan også betjene andre JUNG HOME-enheter trådløst, kalle opp scener og bruke tidsprogrammer.

Passer LB-innsatsene 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE og 1723 NE samt persienneinnsatsene 1730 JE og 1731 JE. Velg ramme i riktig designserie.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTES17101P
EAN/GTIN	4011377200647
Bredde	70 mm
Høyde	70 mm
Omgivelsestemperatur	+5 ... +45 °C
Lagring/transport	−25 ... +70 °C
Urøyaktighet per måned	± 13 s

Gangreserve	ca. 4 h
Radiofrekvens	2402.0 ... 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m
Farge	Rustfritt stål
