

## Dimme booster, effektmodul DMB1T, 1X300(45)W univ.

Produkt nr: **4930279**

- Din skinne montert, 1 moduler



### Beskrivelse

- 1 kanal dimme utgang booster
- For å øke utgangseffekten til dimme aktuatorer med 300 W/VA pr kanal. Øker effekten til maks 2000 W/VA ved å bruke maks 4 boostere

### Teknisk data

Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Frekvens	50 Hz
Stand-by forbruk	~0.2 W
Bredde	1 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	skruklemmer
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Antall kanaler	1
Lampetyper	Glødelamper, lav spenning og høy spenning halogen og dimbar LED
Bryte kapasitet pr kanal	300 W/VA
LED lamper (faseavsnitt)	45 W
Minimum vekselkapasitet	5 W
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C

Type beskyttelse

IP 20

Beskyttelses klasse

II iht. EN 60 669

---