

eNet pers.utgang 1-kanal, DIN

Produkt nr: **FMJ50700REG**

- eNet persienne utgang, 1-kanal
- Din skinne montert, 2 moduler



Beskrivelse

Bruksområde:

- Styring av persiener, screens og lignende laster
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Driftes med spenningsforsyner (prod.nr NT1220REGVDC) og mottaker modul (prod.nr. FMFK32REG) eller Net server
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Tilkoblet last	
Motorer:	1000 W
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 1.5 ... 4 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.75 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm ²
Monteringsbredde:	36 mm (2 moduler)
Bus linje	
Merke spenning:	DC 12 V SELV
Strøm forbruk:	max. 20 mA

Tilkobling bus:

terminal

Kabellengde:

max. 3 m
