

## eNet relè stikkontaktadapter 1X16A #UTG.

Produkt nr: **FMAS10ZS**

- eNet relèutgang 1-kanal 16A
- For montering på stikkontakt



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- AV/På av lys og lignende laster
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Innendørs montering på stikkontakt

#### Produktegenskaper:

- Status tilbakemelding til radiosender
- Scene betjening er mulig
- Manuell betjening av utgang
- Statusindikasjon med LED

### Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	−5 ... +35 °C
Koblingsstrøm ved 35 °C	
Ohmsk:	16 A (AC1)
Lysstoffrør:	4 AX
Kontakt type:	μ
Stand-by effekt	0.5 W

---

Tilkoblet last ved 35 °C

glødelamper:	2300 W
--------------	--------

HV halogen lamper:	2000 W
--------------------	--------

elektroniske trafoer:	1500 W
-----------------------	--------

induktive trafoer:	1000 VA
--------------------	---------

HV LED lamper:	typisk 500 W
----------------	--------------

Kompaktlysrør:	typisk 500 W
----------------	--------------

Kompaktlysrør ukompensert:	920 VA
----------------------------	--------

Kapasitiv last	690 VA (560 µF)
----------------	-----------------

Dimensjoner (W x H x D):	57 x 127 x 78 mm
--------------------------	------------------

Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz
-----------------	---------------------

Sendestyrke:	max. 20 mW
--------------	------------

Sende rekkevidde i fri sikt:	typisk 100 m
------------------------------	--------------

Mottakerkategori:	2
-------------------	---

---