

## eNet Bev.detektor

Produkt nr: **FMDW360WW**

- Bevegelsesdetektor for eNet systemet



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- Kun for bruk sammen med trådløse aktuatorer fra eNet systemet
- Takinstallasjon, utenpåliggende montering i tørre innendørs områder

#### Produktegenskaper:

- Batteridrevet enhet

### Teknisk data

Merke spenning:	DC 6 V
Batteri type:	4 x 1.5 V micro LR03 (AAA) alkaline
	(ikke inkludert)
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Sensitivity:	25 ... 100 %
Utkoblingsforsinkelse:	ca. 10 s ... 30 min (med eNet server 60 min)
Monteringshøyde:	2.50 m
Deteksjonsvinkel:	360°
Deteksjonsområde	
Radial movement:	Ø ca. 5 m
Tangential movement:	Ø ca. 8 m

Dimensjoner (Ø x H): 103 x 42 mm

Sende rekkevidde i fri sikt: typisk 100 m

Radio frekvens: 868.0 ... 868.6 MHz

Sendestyrke: maks. 20 mW

Mottakerkategori: 2

---