


## KNX fix2 JM8T, pers.utgang 8-kanal 230V

Produkt nr: **4940255**

- KNX persienne utgang 8-kanal 230V
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



### Beskrivelse

- 8-kanals persienne aktuator FIX2
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- LED- bryte status for hver kanal

### Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, $\leq 4$ mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Standby-forbruk	$\sim 0.5$ W
Frekvens	50 - 60 Hz
Antall kanaler	8
Bredde	8 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ( $\varnothing 0,8$ ) til $4 \text{ mm}^2$   Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$
Utgang	NO contact, 6 A
Koblingsutgang	Potensialfri
Omgivelsestemperatur	$-5^\circ\text{C}$ ... $45^\circ\text{C}$
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

