


## KNX fix2 JM8T, pers.utgang 8-kanal 230V

Produkt nr: **4940255**

- KNX persienne utgang 8-kanal 230V
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



### Beskrivelse

- 8-kanals persienne aktuator FIX2
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- LED- bryte status for hver kanal

### Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspanning, $\leq 4$ mA
Merkespenning	110 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Standby-forbruk	~0.5 W
Frekvens	50 – 60 Hz
Antall kanaler	8
Bredde	8 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Utgang	NO contact, 6 A
Koblingsutgang	Potensialfri
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C

Type beskyttelse IP 20

Beskyttelses klasse II iht. EN 60 669

---