

## LB satellitt innsats, 2-ledere

Produkt nr: **1720NE**

- Fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- Rammer finner du her: LS-serien / A-serien



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Utvidelsesmodul, benyttes sammen med passende front for LB innsatser
- Benyttes sammen med standard front
- Monteres i standard veggbokser

## Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	-20 ... +45 °C
Tilkobling:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup> 2 x 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup> 2 x 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup> 2 x 0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Total kabellengde utvidelseenhet:	maks. 100 m