

## KNX pr.det. Luxa 103 S360-12, Ø12m, hvit

Produkt nr: **1039052**

- KNX tilstedeværelsesdetektor
- Tilbehør som påveggkapper og fjernkontroller etc. finner du her: [Tilbehør](#)



### Beskrivelse

- Tilstedeværelsesdetektor, takmonteres innfelt, innendørs
- Sirkulært deteksjonsområde 360°, Ø 12 m (113 m<sup>2</sup>) ved 3 m monteringshøyde
- 2 kanals lys med 1 lysmåling
- Automatisk lysstyring med konstantlysstyring eller av/på
- Innebygget temperaturføler, kun som referanse
- Dag/natt modus via telegram
- 3 logiske kanaler (AND/OR/XOR)

### Teknisk data

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Måleområde lysstyrke        | 5 - 1000 lx  |
| Deteksjonsvinkel            | 360°   |
| Type tilkobling             | KNX bussterminal   |
| Installasjonstype           | Tak montering  |
| Skru av lys, forsinkelse    | 30 s - 60 min  |
| Lampetyper                  | Energisparende lamper, lystoffrør, Gløde/halogen lamper, LED |
| Lysmåling                   | Måling av blandet lys  |
| Tilstede slå av forsinkelse | 10 s - 120 min   |
| Slå på forsinkelse tilstede | 10 s - 30 min / inaktiv                                      |
| Omgivelsestemperatur        | -25°C ... 55°C   |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Deteksjonsområde | 113 m <sup>2</sup> (Ø 12 m   360°) |
|------------------|------------------------------------|

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Hvit |
|-------|------|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Type beskyttelse | IP 54 (når tilpasset) |
|------------------|-----------------------|

---