KNX pr.det. Luxa 103 S360-12, Ø12m, sort

Produkt nr: **1039152**

- KNX tilstedeværelsesdetektor
- Tilbehør som påveggkapper og fjernkontroller etc. finner du her: Tilbehør



Beskrivelse

- Tilstedeværelsesdetektor, takmonteres innfelt, innendørs
- Sirkulært deteksjonsområde 360°, Ø 12 m (113 m2) ved 3 m monteringshøyde
- 2 kanals lys med 1 lysmåling
- Automatisk lysstyring med konstantlysstyring eller av/på
- Innebygget temperaturføler, kun som referanse
- Dag/natt modus via telegram
- 3 logiske kanaler (AND/OR/XOR)

Teknisk data

Måleområde lysstyrke	5 – 1000 lx
Deteksjonsvinkel	360°
Type tilkobling	KNX bussterminal
Installasjonstype	Tak montering
Skru av lys, forsinkelse	30 s – 60 min
Lampetyper	Energisparende lamper, lystoffrør, Gløde/halogen lammper, LED
Lysmåling	Måling av blandet lys
Tilstede slå av forsinkelse	10 s – 120 min
Slå på forsinkelse tilstede	10 s – 30 min / inaktiv
Omgivelsestemperatur	-25°C ... 55°C
Deteksjonsområde	113 m² (ø 12 m | 360°)
Farge	Antrasitt (tilsvarende RAL 7016)
Type beskyttelse	IP 54 (når tilpasset)
KNX Data Secure	Ja